

Récepteur FM CR-711 (réf. 232711)



Le radio récepteur portatif FM CR711 est utilisable pour les visites guidées et les conférences. Son boîtier en plastique ABS offre la robustesse et le clip ceinturon le confort mains libre. Il reçoit les signaux de l'émetteur fixe CT800 ou de l'émetteur portatif CT711.

Sorties

La sortie casque Jack 3,5 mm permet d'adapter le type de transducteur en fonction de l'utilisateur, qu'il soit munis d'un appareil auditif avec la position «T» ou non. Ainsi il est possible de relier à la sortie casque des écouteurs, oreillettes ou le collier magnétique référence A-4928-0 .

Canaux

Le récepteur peut réceptionner 100 canaux différents paramétrables par programmation. Les boutons de programmation sont protégés par un cache verrouillé.

Portée

Porté de réception jusqu'à 120 m avec l'émetteur CT-800 et 30 m avec l'émetteur CT-711

Caractéristiques techniques

- Emetteur/Récepteur : Récepteur
- Nombre de canaux : 100
- Bande de fréquences : 863 - 865 MHz
- Coloris : noir
- Sortie Audio (récepteur) : Prise jack 3.5mm (mono)
- Portée : 120 mètres (CT800), 30m (CT700)
- Alimentation : 2 piles LR6 ou 2 accus
- Matériau : ABS (résistant aux chocs)
- Garantie : 2 ans
- Poids (récepteur) : 97g
- Dimensions (récepteur) : 190 x 65 x 35 mm
- Technologie de transmission : UHF
- Durée de service (récepteur) : 15h (avec accus)
- Génération de fréquence : Synthèse PLL
- Espace entre les canaux : 250 KHz
- Contrôle automatique de gain (AGC) : SA575
- Garantie : 2 ans